



SENSOR PIR ST24

E1361310

PIR-sensorn som har ställbar efterlystid 5 sek- 8 minuter och detekteringsområdet är ställbart i två lägen med olika känslighet. Armaturen kan styra upp till 5 armaturer eller potentialfri brytkontakt. Den totala effekten bör inte överstiga 150W. Passar till Helios och Vektor.



Enhetens bredd	26 mm
Enhetens djup	56 mm
Enhetens höjd	37 mm
Kan användas med rörelsesensor	Ja

Bluetoothstyrd	Nej
Dimning DALI	Nej